

Разъем

- 2 x 3.5 мм разъема для наушников
- 2 x разъема RJ45
- Винтовой разъем для подключения съемного микрофона

Технические характеристики

Технические характеристики	
Качество аудио	16-бит цифровое
Вых. сопротивление наушников	> 32 Ом < 1 кОм
Выходная мощность	16.5 мВт / 32 Ом
Питание	48В, по кабелю Cat5
Размеры (мм)	230(ш), 130(в), 60(д)
Вес (гр)	460
Цвет	RAL9011
Код продукта	Confidea L-DV 71.98.0102

Управление и особенности

- 3 кнопки для голосования
- OLED-дисплей для отображения результатов голосования
- Встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи.
- Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на выступление с двумя LED-индикаторами
- Два разъема для наушников
- Регулятор громкости наушников

Аксессуары

- Съёмный микрофон MIC38SL 71.98.0050
 - Наушники TEL151 71.04.0151
 - Кабель передачи данных, Cat5 24AWG:
 - 2м ICC5/2 71.60.4002
 - 5м ICC5/5 71.60.4005
 - 10м ICC5/10 71.60.4010
 - 20м ICC5/20 71.60.4020
- Стандартный соединительный кабель AWG 26 использоваться не может!
- SPL5525 для подключения к центральному блоку TCS5500 71.67.5035