

## Confidea L-DD/L-CD

POSTE FILAIRE DE DISCUSSION

Art. 71.98.0101 / 71.98.0111



Confidea L-DD

### Description

Le poste Confidea filaire combine un design contemporain à une excellente qualité sonore facilitant ainsi la compréhension.

Les postes se connectent en série utilisant un câblage réseau Cat5 aux connecteurs RJ45. Sur le poste les connecteurs sont cachés sur le dessous et les câbles sont coincés par des pinces intégrées au châssis.

Comme au niveau du bus entrée et sortie sont interchangeable l'installation s'en trouve simplifiée et est effectuée plus rapidement. C'est le système idéal pour des environnements à topographie changeante.

Une fois le système installé ce poste permet aux participants de demander la parole ou de prendre la parole ainsi que d'écouter l'orateur.

Le poste est équipé d'une touche de demande ou prise de parole ainsi que de deux connecteurs pour écouteurs avec réglage de volume en commun.

Le poste président dispose en outre des touches "priorité", "suivant" et réglage de volume sonore général.

Un connecteur à vis est prévu pour y connecter un micro immunisé contre les interférences de téléphones portables. (MIC38SL à commander séparément)



Confidea L-CD

### Réglages et caractéristiques

- Bas-parleur intégré de haute qualité qui se met automatiquement en veille lorsque le microphone est ouvert, afin d'éviter un retour acoustique
- Touche de demande de parole ou d'activation du microphone et deux DELs
- Deux connecteurs pour écouteurs
- Un réglage de volume d'écouteurs
- La version président (L-CD) est également pourvue de touches "priorité", "suivant" et réglage de volume sonore général

### Connexions

- Deux connecteurs de type jack 3,5 mm pour écouteurs
- Deux connecteurs RJ45 utilisables indifféremment comme entrée ou sortie de bus
- Connecteur à pas de vis pour microphone amovible

---

## Spécifications

Données techniques	
Qualité audio	numérique 16 bit
Impédance des écouteurs	> 32 ohm < 1k ohm
Puissance de sortie écouteurs	16.5 mW / 32 ohm
Alimentation	48V, sur câble Cat5
Dimensions (mm)	230(l), 130(h), 60(p)
Poids (g)	480
Couleur	RAL9011
Référence	Confidea L-DD 71.98.0101 Confidea L-CD 71.98.0111

## Accessoires

- Microphone amovible  
MIC38SL 71.98.0050
  - Ecouteurs  
TEL151 71.04.0151
  - Câble bus numérique, Cat5 24AWG:
    - 2m ICC5/2 71.60.4002
    - 5m ICC5/5 71.60.4005
    - 10m ICC5/10 71.60.4010
    - 20m ICC5/20 71.60.4020
- Attention: le câble réseau standard AWG26 ne convient pas
- SPL5525 pour connection à une centrale  
TCS5500 71.67.5035